

Зовнішній акумулятор Romoss

PEA40/PEA60

Інструкція з використання

Перш ніж використовувати цей пристрій, уважно прочитайте інструкцію!

БАТАРЕЯ

Підключіть адаптер до блоку живлення, щоб зарядити його.

ПІДЗАРЯДКА ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Використовуйте кабель для підключення інших цифрових пристроїв, щоб зарядити їх.

УВАГА!

Цей пристрій оснащено літій-полімерною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати корпус пристрою, щоб запобігти пошкодженню батареї або іншим ушкодженням.

Суворо забороняється демонтаж, здавлювання, проколювання пристрою; також забороняється занурювати його в воду або вогонь, або піддавати його дії температур вище 60°C.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

1. Перед першим використанням батареї, зарядіть її повністю.
2. Під час використання батареї необхідно, щоб екран цифрового пристрою загорівся, це буде вказувати на правильність роботи пристрою.
3. Для зарядки даної батареї або для підзарядки інших пристроїв за допомогою батареї, ви можете самостійно вибирати кабель.
4. Якщо під час зарядки цифрового пристрою перестали горіти всі LED індикатори, це означає, що у портативній батареї не вистачає заряду. Будь ласка, зарядіть її швидше.
5. Під час підключення цифрового пристрою до батареї, воно безпосередньо використовує заряд даної батареї.
6. Після повної підзарядки батареї, відразу ж відключайте її від подачі електрики.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEA40:

Тип елемента: літій-полімерний Li-Pol

Ємність: 40000mah

Потужність: 18W

Функції заряду: Quick Charge 3.0, Power Delivery

Вбудований захист від короткого замикання, перезарядження, перегріву

Міцний корпус із високоякісного пластику

2 порти USB-A та порт Type-C для зарядження мобільних пристроїв

порти micro USB і Type-C для зарядки повербанку

Кнопка увімкнення/вимкнення

Цифровий LED індикатор рівня заряду у відсотках

Колір корпусу: чорний

Вихідна напруга (Output): USB 1: 12V 1.5A / 9V 2A / 5V 3A USB 2: 5V 2.4A

Type-C: 12V 1.5A / 9V 2A / 5V 3A

Вхідна напруга (Input): micro USB: 9V 2A / 5V 2A

Type-C: 9V 2A / 5V 2A

Розмір: 169.5x81.6x44мм

Вага: 895г (без кабелю та упаковки)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEA60:

Тип елемента: літій-полімерний Li-Pol

Ємність: 60000mah

Потужність: 18W

Функції заряду: Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery, Power Delivery 3.0, Pump Express, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charge Protocol, Huawei SuperCharge Protocol.

Вбудований захист від короткого замикання, перезарядження, перегріву

Міцний корпус із високоякісного пластику

Порти microUSB, USB C Apple Lightning

Кнопка увімкнення/вимкнення

Цифровий LED індикатор рівня заряду у відсотках

Колір корпусу: чорний

Вихідна напруга (Output): USB 1 : 5 В 3А/9 в 2А/12 В 1.5А

Вихідна напруга (Output): USB 2: 5 В 3А/9 в 2А/12 В 1.5А

Вихідна напруга (Output): USB 3(SCP): 4,5 V 5A або 5V 4.5A або 9V 2A або 12V 1.5A

Вихідна напруга (Output): (Type-c) : 5 3А/9 2А/12 1.5А

Вхідна напруга (Input): (Type-C): 5 В 3А/9 в 2А

Вхідна напруга (Input): (Micro USB): 5 В 2А/9 в 2А

Вхідна напруга (Input): (для iPhone): 5 В 2А/9 в 2А

Розмір: 180x84x66 мм

Вага: 1300 г